

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ FIRMWARE ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CORTEX

Ένα από τα πιο ισχυρά και επαναστατικά χαρακτηριστικά του Cortex είναι η ικανότητά του να αναβαθμίζει το εσωτερικό λογισμικό. Αυτό σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα νέα χαρακτηριστικά και υποστήριξη, να βελτιστοποιείτε τις τρέχουσες διεργασίες και να διορθώνετε ατέλειες όταν παρουσιάζονται χωρίς να χρειαστεί να αγοράσετε καινούργια συσκευή Cortex.

Ενημερώσεις του λογισμικού της συσκευής εκδίδονται περιοδικά στη διεύθυνση <http://www.cortex-pro.com>.

Συνιστούμε να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις για να εξασφαλίσετε το ανώτατο επίπεδο λειτουργικότητας και συμβατότητας που έχει να προσφέρει η Cortex.

Μέρος 1ο

Κατεβάσετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση του λογισμικού της μονάδας από το website της Cortex (www.cortex-pro.com):

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας (PC ή MAC).

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο 'New Update Available' στην κεντρική σελίδα του website ή πηγαίνετε στην περιοχή Software Updates στο τμήμα Support του website της Cortex που αντιστοιχεί με τη μάρκα και το μοντέλο της συσκευής σας (HDC-1000, HDC-3000, κ.λπ.)
2. Κάντε κλικ στο μαρκαρισμένο link Software Update για να αρχίσετε να κατεβάζετε το αρχείο .zip που περιέχει την ενημέρωση.
3. Όταν ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου 'File Download', επιλέξτε το στοιχείο 'Save'.
4. Όταν ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου 'Save As', επιλέξτε το 'Desktop' ως προορισμό για να αποθηκεύσετε το αρχείο .zip για εύκολο εντοπισμό στον υπολογιστή σας.
5. Όταν ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου 'Download Complete', επιλέξτε το 'Open Folder' και εντοπίστε το αρχείο .zip.
*(Για να αποσυμπιέσετε την ενημέρωση από το αρχείο .zip, θα χρειαστείτε πρόγραμμα συμπίεσης δεδομένων. Συνιστούμε το **WinZip** (winzip.com), το **WinRar** (rarlab.com), ή το **Stuffit** (stuffit.com). Μπορείτε να κατεβάσετε δοκιμαστικές εκδόσεις αυτών των προγραμμάτων από το αντίστοιχο website. Αν έχετε ήδη κάποιο από αυτά τα προγράμματα, περάστε στο βήμα G.)*
6. Κάντε κλικ στο αρχείο .zip για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία ενημέρωσης και επιλέξτε την επιφάνεια εργασίας ως προορισμό για το φάκελο που περιέχει τα αρχεία.
7. Εντοπίστε το φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και ανοίξτε τον.
8. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB με τον υπολογιστή σας και όταν κάνει εκκίνηση εντοπίστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο εικονίδιο του οδηγού της για να την ανοίξετε στο βασικό κατάλογο (κύριο παράθυρο) της συσκευής αποθήκευσης USB.
9. Πηγαίνετε στο παράθυρο που περιέχει τα αρχεία ενημέρωσης Cortex που έχετε κατεβάσει και αποσυμπιέσει, κάντε δεξιά κλικ στο αρχείο 'hdc1000_update.gci' και σύρτε το στο βασικό κατάλογο (κύριο παράθυρο) της συσκευής αποθήκευσης. Βεβαιωθείτε ελέγχοντας τη γραμμή διευθύνσεων ότι το αρχείο ενημέρωσης βρίσκεται στο βασικό κατάλογο. Πρέπει να αναφέρει π.χ., F:\ (όπου F είναι το όνομα της συσκευής USB).
10. Κλείστε το παράθυρο της συσκευής αποθήκευσης USB και αποσυνδέστε προσεκτικά τον οδηγό από τον υπολογιστή όπως συνιστάται από τη διαδικασία χειρισμού του συστήματός σας.
11. Τώρα μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή Cortex και να διαγράψετε το αρχείο ενημέρωσης από τον υπολογιστή σας.

Μέρος 2ο

Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή Cortex:

1. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές αποθήκευσης USB.
2. Όταν εμφανιστεί η προτροπή 'Insert Devices,' πατήστε το πλήκτρο INFO.
3. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης του εγκατεστημένου λογισμικού.
4. Αν η έκδοση του λογισμικού της συσκευής είναι η ίδια ή παλαιότερη από εκείνη που έχετε ήδη κατεβάσει, θα αγνοηθεί.

Μέρος 3ο

Ενημερώστε το λογισμικό στη συσκευή Cortex:

1. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB με τη συσκευή Cortex, και επιλέξτε την από το Device Menu (κατά τη διάρκεια της εκκίνησης). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με σταθερή πηγή τροφοδοσίας, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
2. Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το firmware στο βασικό κατάλογο της συσκευής αποθήκευσης USB, θα σας ζητήσει αν επιθυμείτε να εφαρμόσετε την αναβάθμιση. Πρέπει να απαντήσετε YES. Αν η έκδοση του firmware στη συσκευή αποθήκευσης είναι η ίδια ή παλαιότερη από εκείνη που έχετε, θα αγνοηθεί.
3. Κατά την ενημέρωση, η συσκευή θα περάσει από 8 στάδια. Αυτό θα διαρκέσει μόνο μερικά λεπτά. Αν το ρεύμα διακοπεί ή η συσκευή USB αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μπορεί να πάθει ζημιά το λειτουργικό σύστημα της συσκευής.
4. Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Πρέπει να πατήσετε το διακόπτη λειτουργίας για να επανεκκινήσετε τη συσκευή. Όταν η συσκευή επανεκκινηθεί, το καινούργιο λογισμικό θα ενεργοποιηθεί.
5. Βεβαιωθείτε επαναλαμβάνοντας το μέρος 2 αυτού του οδηγού ότι η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί και είναι λειτουργική.
6. Μετά μπορείτε να διαγράψετε την ενημέρωση του firmware από τη συσκευή USB όποτε θέλετε (δεν θα ανιχνευτεί πάλι).