

Desde el lanzamiento del HDC-1000 en Septiembre de 2006 hemos seguido mejorando los productos de Cortex para acomodarse a las necesidades del “DJ Profesional” y la comunidad del Audio Profesional.

Al estar la HDC Series equipada con una CPU y un sistema operativo, cualquier actualización y mejora puede descargarse en el aparato a través de una unidad USB cargada con la actualización GRATIS Cortex Firmware. (Asegúrese de registrarse en la web www.cortex-pro.com y recibirá un email con el aviso de cada actualización).

Nuestras nuevas actualizaciones incorporan nuevas funciones muy interesantes para el Dj se cual sea su estilo.

1. Respuesta más rápida de Instant Start. (15 mls)
2. Selección de idioma (Francés y Español – próximamente más)
3. Posibilidad de uso de Teclado USB para búsqueda y reproducción.
4. Acepta VBR (variable bit rate)

Uso de Teclado USB

Ahora puede controlar las funciones de su HDC desde un teclado estándar por USB y buscar canciones aún más rápido! A continuación este cuadro describe las funciones que cada tecla realiza al conectarse a una unidad HDC.

Cuando uno de los lados de la unidad Cortex es controlada por el teclado, un icono K aparecerá en el ángulo superior derecho de la pantalla que el teclado esté controlando. La tecla TAB le permitirá cambiar la asignación de lado en cualquier momento. Si el usuario utiliza cualquier letra en OTRO MOMENTO que en el modo Búsqueda o Reproducción, la unidad irá automáticamente al modo Búsqueda por palabra e iniciará la entrada de texto.

Teclado	Función correspondiente en el HDC-1000
TAB	Intercambia el lado que controla el teclado
ENTER	Enter
Flechas	Teclas de Navegación
+	Pitch Bend +
-	Pitch Bend –
Shift	Shift
CTRL-S	Modo búsqueda
CTRL-P	Modo reproducción
CTRL-C	Cue
CTRL-Space	Play/Pausa
CTRL-J	Modo de Jog
CTRL-I	Info
CTRL-T	Tiempo
CTRL-1	Single
CTRL-D	Menú de dispositivos

Esta actualización acepta cualquier teclado USB por cable o inalámbrico para Mac o PC.