

Как обновить программное обеспечение вашего цифрового музыкального контроллера CORTEX

Одним из наиболее инновационных преимуществ цифрового контроллера Cortex является возможность обновления внутреннего программного обеспечения. Эта функция позволяет оптимизировать рабочие процессы аппарата, расширять существующие возможности и устранять возможные неполадки в работе. Все обновления софта доступны по адресу

<http://www.cortex-pro.com>

С целью поддержания максимальной функциональности и совместимости вашего контроллера Cortex, рекомендуем вам устанавливать все обновления по мере их поступления на сайт. Данная инструкция содержит указания по определению текущей версии софта, скачиванию обновленных версий с веб-сайта Cortex и установке файлов на ваш контроллер.

Часть 1

Как скачать последнюю версию софта с веб-сайта Cortex www.cortex-pro.com:

1.1) нажмите на иконку 'New Update Available' на стартовой страничке сайта Cortex или посетите раздел Software Updates в меню вашей модели (HDC-1000, HDC-3000...).

1.2) для того, чтобы начать загрузку апдейта нажмите на ссылку с .zip-файлом.

1.3) в диалоговом окне выберите опцию «сохранить».

1.4) укажите путь для сохранения скачиваемого файла (укажите путь на рабочий стол).

1.5) когда загрузка завершится, выберите «открыть папку», чтобы открыть скачанный файл на вашем компьютере.

*(чтобы извлечь программу из .zip архива вам понадобится архиватор – мы рекомендуем программы **WinZip** (winzip.com), **WinRar** (rarlab.com), или **Stuffit** (stuffit.com); тестовые версии программ вы можете скачать с указанных сайтов)*

1.6) нажмите на .zip-файл, чтобы начать извлечение архива; укажите путь на рабочий стол для сохранения папки с апдейтом.

1.7) после успешного извлечения файлов из архива, откройте созданную папку.

1.8) присоедините ваш USB-накопитель к компьютеру. После инициализации откройте корневой каталог USB-накопителя.

1.9) вернитесь в папку с извлеченным из архива апдейтом, скопируйте или перетащите файл 'hdc1000_update.gci' в корневой каталог присоединенного к компьютеру USB-накопителя.

Убедитесь, что апдейт сохранен именно в корневом каталоге вашего USB-устройства.

1.10) отсоедините ваш USB-накопитель от компьютера.

1.11) теперь можно удалить апдейт с компьютера и приступить к обновлению софта вашего Cortex'a.

Часть 2

Как проверить текущую версию внутреннего софта вашего контроллера Cortex:

2.1) включите Cortex, не присоединяя USB-накопитель.

2.2) когда появится сообщение 'Insert Devices', нажмите на клавишу INFO.

2.3) на дисплее появится номер версии установленного на контроллере программного обеспечения.

2.4) если скачанный вами файл является более поздней версией, приступайте к установке софта.

Часть 3

Как установить новую версию внутреннего программного обеспечения Cortex:

3.1) присоедините USB-накопитель к USB-порту вашего контроллера Cortex и выберите его в меню при загрузке. Убедитесь, что ваш Cortex надежно подключен к источнику питания во время инсталляции.

3.2) когда Cortex обнаружит программное обеспечение в корневом каталоге вашего USB-накопителя, появится диалоговое окно обновления софта. Выберите Yes (Да). Если версия софта на вашем USB-устройстве окажется сходной с текущей или устаревшей, установка не будет производиться.

3.3) инсталляция софта состоит из 8 этапов и занимает несколько минут. Следите, чтобы во время инсталляции не отключалось питание от контроллера, а USB-накопитель был надежно присоединен, иначе операционная система может выйти из строя.

3.4) когда установка завершится, Cortex автоматически отключится. Для перезагрузки аппарата необходимо снова его включить. Cortex загрузится с уже обновленным софтом.

3.5) убедитесь, что установка прошла успешно - проверьте текущую версию внутреннего программного обеспечения (повторите **Часть 2** данной инструкции)

3.6) теперь можно удалить файл апдейта с вашего USB-накопителя (система больше не будет к нему обращаться).